

ARCA Parameter-Beschreibung

Dokumentversion: 1.6
Firmware-Version: 1.3

Einstellungen

LTBC = Sprache, Zeitsynchronisation, Verhalten, Farbeinstellung

- Dieser Parameter hat 4 Zeichen
- Die Erste (L) und die letzte (C) Eigenschaft sind Buchstaben. Große und kleine Buchstaben haben denselben Effekt; die zweite (T) und die dritte (B) Eigenschaft sind Nummern
- Standardwert ist "d11m"

L - Sprache

- D - Deutsch
- F - Französisch
- C - Tschechisch
- Z - Zhōngguó, China
- E - Englisch
- I - Italienisch
- P - Polnisch
- X - Sprache beim ARCA PRO nicht ändern
- S - Spanisch
- N - Niederländisch
- R - Russisch

T - Zeitsynchronisation

- 0 - Deaktivieren. Zeit/ Datum nicht synchronisieren
- 1 - Aktivieren. Zeit und Datum vom Casambi zum ARCA PRO senden

B - Verhalten

- 1 - Externe Steuerung (z. B. bei Version zu KNX). Einige Register sind nur von KNX gesteuert und nicht von Casambi (Standardwert)
- 2 - Standalone/Panel. Casambi hat die volle Kontrolle über alle Steuerungen der Arca Serie

C - Farbsteuerung

- 0 - keine Änderung
- W - Weißer Hintergrund / schwarzer Text
- L - Blauer Hintergrund / weißer Text
- R - Roter Hintergrund / weißer Text
- B - Schwarzer Hintergrund / weißer Text
- G - Grüner Hintergrund / weißer Text
- M - Dunkelblauer Hintergrund / weißer Text (Standard)

Favoriten

ABCDE = A - Erste Favoritentaste; B - zweite Favoritentaste, etc.

- Dieser Parameter hat 5 Zeichen für 5 favorisierte Szenen / Gruppen
- Zahlen von 0 - 8 und Buchstaben von a - e sind erlaubt. Nur Kleinbuchstaben sind erlaubt.
- Standardwert ist: "0"

Zeichenbeschreibung

- 0 - keine. Diese Position wird für keine Favoriten verwendet.
- 1 - Gruppe 1
- 4 - Gruppe 4
- 7 - Gruppe 7
- b - Szene 2
- e - Szene 5
- h - Szene 8
- k - Menü Klima
- n - Menü Szenen
- q - Beschattung 1
- t - Beschattung 4
- w - Beschattung 7
- 2 - Gruppe 2
- 5 - Gruppe 5
- 8 - Gruppe 8
- c - Szene 3
- f - Szene 6
- i - Anwesenheit
- l - Menü Licht
- o - Menü Überwachung
- r - Beschattung 2
- u - Beschattung 5
- x - Beschattung 8
- 3 - Gruppe 3
- 6 - Gruppe 6
- a - Szene 1
- d - Szene 4
- g - Szene 7
- j - Ökonomisch
- m - Menü Jalousie
- p - Menü Lüfter (ARCA ECO)
- s - Beschattung 3
- v - Beschattung 6

Z. B. "0c2" - Die erste Taste wird nicht benutzt, die Zweite steuert Szene 3, die Dritte steuert Gruppe 2

ARCA Parameter-Beschreibung

Dokumentversion: 1.6
Firmware-Version: 1.3

Gruppentyp-Parameter

ITDSMnMx = Symbol, Typ, Dimmbar, Schrittweite, Minimum CT, Maximum CT

- jede Gruppe hat seine eigenen 8-stelligen Typenparameter
- Alle Zeichen müssen Ziffern sein (keine Buchstaben oder Sonderzeichen)
- Standardwert ist: "30112740"

I - Symbol

- 0 - Universal Glühlampe
- 3 - Stehlampe (Standard)
- 1 - Spot
- 2 - Kassette

T - Typ

- 0 - Slider (Standard)
- 3 - Tasterbetrieb
- 1 - RGBW-Farbpicker
- 4 - Tasterbetrieb (raw)
- 2 - Farbtemperaturpicker

D - Dimmen

- 0 - nicht dimmbar
- 1 - dimmbar (Standard)

S - Schrittweite

- 0 - 1
- 5 - 5
- 1 - 1 (Standard)
- 6 - 10
- 2 - 2
- 7 - 15
- 3 - 3
- 7 - 15
- 4 - 4
- 8 - 20

Mn - Minimale Farbtemperatur (CT)

Mn sind 2 Ziffern. Diese zweistellige Zahl wird mit 100 multipliziert, um die minimale Farbtemperatur in Kelvin zu erhalten, z. B. Mn = 27 -> CTmin = 27 * 100 = 2700K (Standard)

Mx - Maximale Farbtemperatur

Mx sind 2 Ziffern. Diese zweistellige Zahl wird mit 100 multipliziert, um die maximale Farbtemperatur in Kelvin zu erhalten, z. B. Mx = 40 -> CTmax = 40 * 100 = 4000K (Standard)

Szenensymbol

ABCDEFGH = A - Symbol für Szene 1, B - Symbol für Szene 2, C - Symbol für Szene 3, etc.

- Dies ist ein Parameter mit 8 Zeichen für 8 Szenen
- Das erste Zeichen steuert das Symbol der ersten Szene, das Zweite steuert das der dritten Szene, etc.
- Zahlen von 0 - 8 und Buchstaben von A - E sind zugelassen. Groß- und Kleinbuchstaben haben denselben Effekt
- Standardwert ist: "11111111"

Zeichenbeschreibung

- 0 - Arbeit
- 3 - Party
- 6 - Nicht stören
- 1 - Präsentation
- 4 - Schlafen
- 7 - Reinigung
- 2 - Kino
- 5 - Essen
- 8 - Szene (Filmklappe)

z. B. 7A511111 - Szene 1 hat das Zeichen Reinigung, Szene 2 ist individuell 1, Szene 3 ist Essen, alle anderen sind Präsentation.